

GestorPDV: Configurações da Balança.

Configurações do Caixa

Cancelar (ESC)

Conexões (F1)

Turnos (F7)

Confirma (F12)

Menu Gerencial

Formas de Pagamento

Balança

Parâmetros do Sistema

Texto Crediário

NFC-e | NF-e | NFSe

TEF | PicPay | PIX

Mesas | Delivery

Display Teclado

Catraca

Configurações de Balança

Tipo de Leitura do Código de Barra Impresso Pela Balança

Selecione a configuração da balança

2CCCC0TTTTTDDV

Exemplificação da Etiqueta

C = Código | T = Total | P = Peso

Captura de Valor do Código de Barra Pela Balança

Escolha uma opção

Peso

Valor Total

Configuração da Balança Serial Conectada no PDV

Balança

Nenhuma

Porta Serial

COM5

Velocidade da Porta

9600

Bits de Dados

8

Paridade

none

Bits de Parada

s1

Controle de Fluxo

Nenhum

TimeOut

5000

Parâmetro

Lançar Produto Pesado Automático na balança quando a Unid. for igual a (KG)

Conferência de peso de produto de Etiqueta. Defina Margem de Erro.

Informar peso manual quando ocorrer falha na Balança

Quantidade de tentativa leitura de peso da balança

10

Teste de Conexão com a balança

Clique no botão para Ativar a balança =>

Clique no botão para Ler Peso o peso da balança =>

Status da balança:

1. Tipo de Leitura do Código de Barra Impresso Pela Balança

Define o formato do código de barras impresso na etiqueta da balança. O PDV usa isso para interpretar o código lido pelo leitor óptico.

O formato depende da balança a ser utilizada.

Captura do Valor do Código de Barra Pela Balança

Opções: Peso || Valor Total

O que faz: Diz ao PDV o que extrair do código da etiqueta:

Peso → Interpreta como kg/gramas.

Valor Total → Interpreta como R\$ total a pagar.

2. Configuração da Balança Serial Conectada no PDV.

Balança: Selecionar o modelo da balança utilizada (Exemplo: Toledo, Filizola , Urano, etc.)

Porta Serial da Porta: **COM5** → Porta COM onde a balança está conectada (pode

Página 1 / 2

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 03-05-26 13:27

URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/1/1483/pt_br/gestorpdv-configurações-da-balança.html

Faq Brajan Sistemas

ser COM1 a COM9; verifique no Gerenciador de Dispositivos do Windows).

Velocidade: A velocidade comunicação com a balaça.

Bits de Dados: 8 (padrão).

Paridade: none (padrão).

Bits de Parada: s1 (padrão).

Controle de Fluxo: Nenhum (padrão).

TimeOut: Tempo de espera em ms (5 segundos) antes de considerar erro na leitura.

Parâmetro

1. Lançar Produto Pesado Automático na balança quando a Unidade igual a (KG)

Checkbox: ☐

O que faz: Ativa lançamento automático do produto no PDV quando a unidade cadastrada do produto for KG.

2. Informar peso manual quando ocorrer erro de peso da balança

Checkbox: ☐

O que faz: Caso ocorra erro na leitura da balança o sistema solicitará a inserção manual do peso.

3. Quantidade de tentativa leitura de peso da balança.

Valor: 10 (Padrão)

O que faz: Número de vezes que o sistema tenta ler o peso automaticamente antes de pedir entrada manual.

3. Teste de Conexão com a balança.

ID de solução único: #2483

Autor:: n/a

Última atualização: 03-05-26 10:45