

GestorPDV | Parâmetros: Módulo Terminal

Essa aba é utilizada quando existem vários computadores no estabelecimento para realizar lançamentos nas mesas, porém apenas um caixa responsável pelo fechamento das contas.

Nesse cenário, é possível configurar os demais computadores como terminais, permitindo apenas a abertura de mesas e a inclusão de itens nas comandas. O fechamento das mesas/comandas permanece restrito ao caixa principal, que será o responsável por finalizar a venda e emitir o cupom fiscal.

Configurações do Caixa

✕ Cancela (ESC)

↶ Conexões (F1)

⌂ Turnos (F7)

✓ Confirma (F12)

Menu Gerencial

Formas de Pagamento

Balança

Parâmetros do Sistema

Texto Crediário

NFC-e | NF-e | NFSe

TEF | PicPay | PIX

Mesas | Delivery

Display Testado

Catraca

Configurações Gerais

Gerenciamento Mesa

Taxas

Cadastro de Tara

Cardapio Balança

Filtro:

Filtro de Parametros

▶ Configurações

▶ Mesas/Comandas

▶ Delivery

▶ Atalho e Finalização de Venda

▶ **Módulo Terminal**

IP do PDV Principal de Restaurante (Quando existir mais de um PDV que emite Cupom)

Porta de Comunicação PDV Principal

Usar o Controle de Mesas como Terminal

Resolução em Módulo Terminal

▶ Configuração do Bina

▶ Integração do Cadastro de Clientes Delivery

▶ Integração de Pedido Mega Lista/Kardápio

127.0.0.1
5432
☐
1024X768

- **IP do PDV Principal de Restaurante**

Define o computador principal do sistema quando há mais de um PDV emitindo cupom. Os outros terminais se conectam a esse IP para compartilhar informações de mesas, comandas e pedidos.

- **Porta de Comunicação PDV Principal**

Define a porta de rede utilizada para a comunicação entre os terminais e o PDV principal. A porta já vem padrão 5432.

- **Usar o Controle de Mesas como Terminal**

Quando ativado, o módulo de controle de mesas funciona apenas como terminal, nesse caso só funcionará a aba de controle de mesas e pedidos. Não será possível realizar pagamentos

ou fechar mesas.

- **Resolução em Módulo Terminal**

Define a resolução da tela utilizada pelo módulo terminal, ajustando a interface do sistema para o tamanho do monitor.

ID de solução único: #2485

Autor:: JOAO VITOR

Última atualização: 06-26-26 10:42